

# Piezo Duschsteuerungen SLS 01P, SLS 01NP



SLS 01P




SLS 01NP

## Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 10 s - 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

## Installation Zeichnung



- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Piezo-Taster
- 5 - Auslaufarm
- 6 - Anschlusskabel für Elektronik
- 7 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

## Technische Angaben

<b>Abmessung Edelstahlabdeckplatte</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Abmessung Unterputz-Mauerkasten</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Betriebsspannung</b>	
▪ SLS 01P, 01NP	24 V DC
▪ SLS 01PB, SLS 01NPB	6 V
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
<b>Lebensdauer der Batterie</b>	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	12 l/min. (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 3/4"
<b>Wasserablauf</b>	Außengewinde G 3/4"

## Spezifikation

SLS 01P - Code-Nr. 12012  
SLS 01PB - Code-Nr. 12013

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01PB), Abdichtungsfolie

SLS 01NP - Code-Nr. 22016  
SLS 01NPB - Code-Nr. 22017

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 01NPB), Abdichtungsfolie

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012  
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011  
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042  
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041  
SLZ 04X - Code-Nr. 10049  
SLZ 06 - Code-Nr. 05060  
SLD 04 - Code-Nr. 07040  
SLT 04 - Code-Nr. 09040  
SLT 05 - Code-Nr. 09050  
SLT 07 - Code-Nr. 09070  
SLT 08 - Code-Nr. 09080  
SLT 09 - Code-Nr. 09090  
SLT 10 - Code-Nr. 09100  
SLA 03 - Code-Nr. 06030  
SLA 13 - Code-Nr. 06130  
SLA 14 - Code-Nr. 06140  
SLA 28 - Code-Nr. 06280  
SLA 39 - Code-Nr. 06390  
SLA 40 - Code-Nr. 06400  
SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung  
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter  
automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa  
automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa  
automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 43 l/min bei Druck 0,1 MPa  
automatisches Thermostat 1", Durchfluss 53 l/min bei Druck 0,1 MPa  
automatisches Thermostat 5/4", Durchfluss 82 l/min bei Druck 0,1 MPa  
automatisches Thermostat 6/4", Durchfluss 155 l/min bei Druck 0,1 MPa  
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel  
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel  
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich  
Duschkopf beweglich  
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich  
Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel  
Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)